

# Handlaufleuchte OHR1 4020

## OHR1 LN N27 1035 827X 23042024



### Produktmerkmale

Der Universal-Lichteinsatz aus V4A-Edelstahl ermöglicht eine hocheffiziente und zeitgemäße Ausleuchtung von Verkehrsbereichen. Das vollständig vergossene LED-Lichtelement lässt sich nahezu unsichtbar in Handlaufsysteme integrieren und liefert eine gleichmäßige Lichtverteilung bei hoher Lichtqualität.

### Technische Daten

|                                         |                      |                               |                   |
|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>Schutzart</b>                        |                      | <b>Gehäusematerial</b>        |                   |
| IP67, IP69, IP69K                       |                      | Edelstahl V4A                 |                   |
| <b>Lebensdauer</b>                      | L80B10 60.000h @25°C | <b>Glühdrahtbeständigkeit</b> | 650°C             |
| <b>Umgebungstemperatur</b>              | -20 ... +45°C        | <b>Schutzklasse</b>           | III               |
| <b>Lager- &amp; Transporttemperatur</b> | -25 ... +70°C        | <b>Schutzart</b>              | IP67, IP69, IP69K |
| <b>Nennspannung</b>                     | DC 28 V              | <b>Schlagfestigkeit</b>       | IK10              |
|                                         |                      | <b>Anschlussart</b>           | Crimpstecker      |
|                                         |                      | <b>Farbtreue</b>              | SDCM 3            |
|                                         |                      | <b>Farbwiedergabe</b>         | typ. 85           |
|                                         |                      | <b>Einbaumaße Länge [mm]</b>  | 27                |
|                                         |                      | <b>Einbaumaße Höhe [mm]</b>   | 30                |

### Abmessungen

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Einbaumaße Länge</b> | <b>Einbaumaße Höhe</b> |
| 27 mm                   | 30 mm                  |

### Weitere Produkteigenschaften

IK10

IP67

IP69

IP69K

LED

PWM

SDCM 3

MONO

V4A

# Handlaufleuchte OHR1 4020

## OHR1 LN N27 1035 827X 23042024

### Zubehör

| Order Code                | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DCV 090 30 IP66 2         | Leistungsstarke Versorgungsbox zum Anschluss von LED-Modulen, die mit Kleinspannung (SELV) betrieben werden.<br>Verwendung im Innen- oder Außenbereich (IP66).                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| PSU 28V 20W               | Konstantspannungsnetzteil für die Versorgung von LED-Lampen und LED-Linien mit DC 28 V.<br>Das Netzteil eignet sich ideal für den Betrieb von LEDLUX LN, LEDLUX LS bzw. LEDLUX LX Lichtlinien bis zu einer LED-Leistung bis zu 20W.                                                                                                                                                                                      |    |
| PSU 30V 150W IP67         | Dieses Netzteil ist für den schaltbaren Betrieb von spannungsgeregelten LED-Modulen geeignet.<br>Bei einer Ausgangsspannung von 30 V ist es in der Lage eine Ausgangsleistung von 150W zu erzeugen.<br><br>Durch seine kompakte und dichte Bauweise lässt es sich ideal in unterschiedlichen Anwendungsszenarien verbauen und erfüllt die Anforderungen an den IP67-Schutzgrad.                                          |    |
| PSB 28V 15W IP66          | Diese Netzteileinheit ist für den schaltbaren Betrieb von spannungsgeregelten LED-Modulen geeignet.<br>Bei einer Ausgangsspannung von 28 V ist es in der Lage eine Ausgangsleistung von 15W zu erzeugen.<br><br>Durch die Montage des Netzteils in einer für den Außenbereich geeigneten Box lässt es sich ideal in unterschiedlichen Anwendungsszenarien verbauen und erfüllt die Anforderungen an den IP66-Schutzgrad. |   |
| PSB 24V 60W DB IP66       | Leistungsstarkes elektronisches Betriebsgerät zum Anschluss von LED-Modulen, die mit Kleinspannung (SELV) gemäß DIN EN 61347-1 und DIN EN 61347-2-13 betrieben werden.<br>Geeignet für den Betrieb von LED-Notbeleuchtung an zentraler Versorgung nach DIN EN 60598-2-22.<br>Automatische Abschaltung bei Kurzschluss oder Übertemperatur.<br>Verwendung im Innen- oder Außenbereich (IP66).                             |  |
| PSB 30V 2x150W DA-DW IP65 | Leistungsstarkes elektronisches Betriebsgerät zum Anschluss von LED-Modulen, die mit Kleinspannung (SELV) gemäß DIN EN 61347-1 betrieben werden.<br>Automatische Abschaltung bei Kurzschluss oder Übertemperatur.<br>Verwendung im Innen- oder Außenbereich (IP65).                                                                                                                                                      |  |

### Weitere Informationen

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)