

DALI-Power-Poti, UP

51167002

DALI-Steuergerät



Produktmerkmale

- > DALI-Steuergerät mit integrierter Spannungsversorgung
- > ermöglicht die gemeinsame Helligkeitssteuerung (Broadcast) von bis zu 26 DALI-Teilnehmern ohne zusätzliche DALI-Spannungsversorgung
- > Parallelschaltung von bis zu vier DALI-Power-Potis erweitert die maximale Anzahl der DALI-Teilnehmer auf 104
- > Verwendung weiterer DALI-Power-Poti als Nebenstelle (ohne Anschluss der integrierten Spannungsversorgung)
- > Schalten / Dimmen durch Drücken / Drehen des Bedienknopfes
- > Speicherung von Grundhelligkeit und Einschalthelligkeit



Technische Daten

Nennspannung	AC 230 V ~
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	2 W
Ausgangsstrom	max. 52 mA
Umgebungstemperatur	-5 ... +45 °C
Länge	70,7 mm
Breite	70,7 mm

Höhe	32 mm
Anschlüsse	Schraubklemmen
Leitungslänge	300 mm
Schnittstelle	DALI
Nennspannung DALI	DC 16 V (typ)
Anzahl DALI-Teilnehmer	max. 26
Anzahl aktiver DALI-Potentiometer	max. 4
eindrätig	1 ... 4 mm ²

Zubehör



Knopf (reinweiß)
73508120



Abdeckung (reinweiß)
80005320