

NoLimit Akzent HA CC

NL HA840X W5C 41 CC 28042024



Produktmerkmale

Mit Hight Power Akzent lässt sich das Licht punktgenau dosieren: sowohl in der Menge über die Anzahl eingesetzter Module als auch in der Ausrichtung durch jedes einzeln justierbare Modul.

Der Lichteinsatz Akzent lässt sich frei im NoLimit System platzieren und kann sich damit veränderten Lichtkonzepten jederzeit anpassen.

Darüber hinaus lässt sich der kompakte Lichteinsatz in bestehenden NoLimit Installationen problemlos nachrüsten.

Technische Daten

Abmessungen

Weitere Produkteigenschaften



Zubehör

Order Code	Beschreibung
------------	--------------

NoLimit Akzent HA CC

NL HA840X W5C 41 CC 28042024

NL PSU CC 50 DA Netzteil für die werkzeuglose Montage in NoLimit Montageprofilen.
Es ist geeignet für die Versorgung von monochromen NoLimit CC Lichteinsätzen mit einer Gesamtleistung von bis zu 50W.



NL PSU CC 85 2DA Netzteil für die werkzeuglose Montage in NoLimit Montageprofilen.
Es ist geeignet für die Versorgung von 2 Strängen monochromer NoLimit CC Lichteinsätze mit einer Gesamtleistung von bis zu 85W.



NL PSU CC 75 2DA Netzteil für die werkzeuglose Montage in NoLimit Montageprofilen.
Es ist geeignet für die Versorgung von 2 Strängen monochromer NoLimit CC Lichteinsätze mit einer Gesamtleistung von bis zu 75W.



NL PSU CC 50 DA DT8 TW Netzteil für die werkzeuglose Montage in NoLimit Montageprofilen.
Es ist geeignet für die Versorgung von NoLimit CC Lichteinsätze in Tunable White (dt8) mit einer Gesamtleistung von bis zu 85W.
Dank des DALI dt8-Verfahrens bleibt die Helligkeit über die komplette Farbtemperatur nahezu konstant.



NL PSU CC 50 DA E NoLimit Netzteil für die Montage bspw. in der Zwischendecke.
Sie ist geeignet für die Versorgung von monochromen NoLimit CC Lichteinsätze mit einer Gesamtleistung von bis zu 50W.



NL PSU CC 100 2DA E NoLimit Netzteil für die Montage bspw. in der Zwischendecke.
Sie ist geeignet für die Versorgung von 2 Strängen monochromer NoLimit CC Lichteinsätze mit einer Gesamtleistung von bis zu 100W.



NL PSU CC 50 DA DT8 TW E NoLimit Netzteil für die Montage bspw. in der Zwischendecke.
Es ist geeignet für die Versorgung von NoLimit CC Lichteinsätze in Tunable White (dt8) mit einer Gesamtleistung von bis zu 50W.
Dank des DALI dt8-Verfahrens bleibt die Helligkeit über die komplette Farbtemperatur nahezu konstant.



NL VL 4P M 5 Verlängerungsleitung für die Verbindung von 2 NoLimit Lichteinsätzen.

Länge 0,5 Meter.

NL VL 4P M 10 Verlängerungsleitung für die Verbindung von 2 NoLimit Lichteinsätzen.

Länge 1 Meter.

NL VL 4P M 20 Verlängerungsleitung für die Verbindung von 2 NoLimit Lichteinsätzen.

Länge 2 Meter.

NoLimit Akzent HA CC

NL HA840X W5C 41 CC 28042024

NL 4P KSS	Kurzschlussstecker für den Anschluss von NoLimit CC Leuchten.
NL VL Q4P M 5	Verlängerungsleitung für die Verbindung von 2 NoLimit TW DT8 Lichteinsätzen. Länge 0,5 Meter.
NL VL Q4P M 10	Verlängerungsleitung für die Verbindung von 2 NoLimit TW DT8 Lichteinsätzen. Länge 1 Meter.
NL VL Q4P M 20	Verlängerungsleitung für die Verbindung von 2 NoLimit DA dt8 Lichteinsätzen. Länge 2 Meter.
NL Q4P KSS	Kurzschlussstecker für den Anschluss von NoLimit CC DA dt8 Leuchten.

Weitere Informationen

www.instalighting.de